




中显液晶
技术资料



中显控制器使用说明书

2009年3月15日

北京市海淀区中关村大街32号和盛大厦811室
电话：(86)-010-52926620 传真：(86)-010-52926621
企业网站：<http://www.zxlcd.com>



Sitronix

ST7920A

PRELIMINARY

中文字型點矩陣 LCD 控制/驅動器

主要特色

- 電源操作範圍：
 - 2.7 to 5.5V
- 提供高速微處理機控制介面
 - 2 MHz (when $V_{CC} = 5V$)
- 提供8-位元及串列之MPU介面
- 64 x 16-位元 字元顯示RAM (DDRAM 最多 16 字元 x 4 行)
- 64 x 256-位元 繪圖顯示RAM (GDRAM)
- 2M-位元 中文字型 ROM (CGROM) 總共提供 8192 個中文字型 (16x16 點陣)
- 16K-位元 半寬字型 ROM (HCGROM) 總共提供 128 個符號字型 (16x8 點陣)
- 64 x 16-位元 字型產生 RAM (CGRAM)
- 16 x 16-位元 總共256點的 ICON RAM (IRAM)
- 33-common x 64-segment (2 行顯示) 液晶顯示驅動器
- 自動電源啟動復置 (RESET) 功能
- 提供外部復置觸發接腳
- 配合外部 Segment 驅動器可以擴充顯示區域到達15x2個中文字
- 內建振盪器由外部電阻調整
- 低功率省電設計
- VLCD ($V_0 \sim V_{SS}$): 最大 7V
- 繪圖及文字畫面混合顯示功能
- 提供多功能指令：
 - 畫面清除 (Display clear)
 - 游標歸位 (Return home)
 - 顯示打開/關閉 (Display on/off)
 - 游標顯示/隱藏 (Cursor on/off)
 - 顯示字元閃爍 (Display character blink)
 - 游標移位 (Cursor shift)
 - 顯示移位 (Display shift)
 - 垂直畫面旋轉 (Vertical line scroll)
 - 上下反轉顯示 (By_line reverse display)
 - 睡眠模式 (Sleep mode)
- 內建 Booster 升壓電路功能

功能描述

本ST7920A 點矩陣LCD控制/驅動IC，可以顯示字母、數字符號、中文字型及自訂圖塊顯示，它可以提供兩種控制介面，分別是8位元微處理器介面及串列介面；所有的功能，包含顯示RAM，字型產生器，以及液晶驅動電路和控制器，都包含在一個單晶片裡面，只要一個最小的微處理系統，就可以操作本LCD控制/驅動IC。


ST7920A 的字型ROM 包括8192個16X16點的中文字形以及128個16X8點半寬的字母符號字型，另外繪圖顯示畫面提供一個64x256點的繪圖區域 (GDRAM) 及256點的ICON RAM，可以和文字畫面混和顯示，而且ST7920A內含CGRAM提供4組軟體可程式規劃的16X16造字功能。

ST7920A 具有低功率電源消耗 (2.7V to 5.5V) 可以提供電池操作攜帶式產品的省電需求。


ST7920A LCD驅動器由33個common及64個segment所組成，Segment驅動器的擴充可以視需要由ST7921 Segment驅動器來提供擴充顯示範圍的任務，一個ST7920A可以顯示到1行8個字或是2行4個字，或是配合ST7921使用2行15個字的顯示。

產品編號	產品功能
ST7920A-BIG5	內建 BIG-5碼 繁體中文字型
ST7920A-GB	內建 GB碼 簡體中文字型

系統方塊圖



Pad 腳位排列圖



原點: 晶片中心

座標基準: Pad 中心

晶片大小: 5345 X 4114

Pad 大小: 90 X 90

Pad 間隔: 125

單位: μm

*** 晶粒基座 (chip substrate) 必須連接到 VSS**

打線座標說明

單位: μm

編號	名稱	X	Y
1	V0	-2553	1812
2	V1	-2553	1688
3	V2	-2553	1562
4	VXA	-2553	1438
5	VXB	-2553	1312
6	VXC	-2553	1188
7	V3	-2553	1062
8	V4	-2553	938
9	VSS	-2553	812
10	VDD	-2553	688
11	XRESET	-2553	562
12	CL1	-2553	438
13	CL2	-2553	312
14	VDD	-2553	188
15	M	-2553	62
16	DOUT	-2553	-62
17	RS	-2553	-188
18	RW	-2553	-312
19	E	-2553	-438
20	VSS	-2553	-562
21	OSC1	-2553	-688
22	OSC2	-2553	-812
23	PSB	-2553	-938
24	D0	-2553	-1062
25	D1	-2553	-1188
26	D2	-2553	-1312
27	D3	-2553	-1438
28	D4	-2553	-1562
29	D5	-2553	-1688
30	D6	-2553	-1812
31	D7	-2306	-1938
32	XOFF	-2181	-1938
33	VOUT	-2056	-1938
34	CAP3M	-1931	-1938
35	CAP1P	-1806	-1938
36	CAP1M	-1681	-1938
37	CAP2P	-1556	-1938
38	CAP2M	-1431	-1938

編號	名稱	X	Y
39	VD2	-1306	-1938
40	C[1]	-1181	-1938
41	C[2]	-1056	-1938
42	C[3]	-931	-1938
43	C[4]	-806	-1938
44	C[5]	-681	-1938
45	C[6]	-556	-1938
46	C[7]	-431	-1938
47	C[8]	-306	-1938
48	C[9]	-181	-1938
49	C[10]	-56	-1938
50	C[11]	69	-1938
51	C[12]	194	-1938
52	C[13]	319	-1938
53	C[14]	444	-1938
54	C[15]	569	-1938
55	C[16]	694	-1938
56	C[17]	819	-1938
57	C[18]	944	-1938
58	C[19]	1069	-1938
59	C[20]	1194	-1938
60	C[21]	1319	-1938
61	C[22]	1444	-1938
62	C[23]	1569	-1938
63	C[24]	1694	-1938
64	C[25]	1819	-1938
65	C[26]	1944	-1938
66	C[27]	2069	-1938
67	C[28]	2194	-1938
68	C[29]	2319	-1938
69	C[30]	2553	-1812
70	C[31]	2553	-1688
71	C[32]	2553	-1562
72	C[33]	2553	-1438
73	S[64]	2553	-1312
74	S[63]	2553	-1188
75	S[62]	2553	-1062
76	S[61]	2553	-938

編號	名稱	X	Y
77	S[60]	2553	-812
78	S[59]	2553	-688
79	S[58]	2553	-562
80	S[57]	2553	-438
81	S[56]	2553	-312
82	S[55]	2553	-188
83	S[54]	2553	-62
84	S[53]	2553	62
85	S[52]	2553	188
86	S[51]	2553	312
87	S[50]	2553	438
88	S[49]	2553	562
89	S[48]	2553	688
90	S[47]	2553	812
91	S[46]	2553	938
92	S[45]	2553	1062
93	S[44]	2553	1188
94	S[43]	2553	1312
95	S[42]	2553	1438
96	S[41]	2553	1562
97	S[40]	2553	1688
98	S[39]	2553	1812
99	S[38]	2319	1938
100	S[37]	2194	1938
101	S[36]	2069	1938
102	S[35]	1944	1938
103	S[34]	1819	1938
104	S[33]	1694	1938
105	S[32]	1569	1938
106	S[31]	1444	1938
107	S[30]	1319	1938
108	S[29]	1194	1938
109	S[28]	1069	1938
110	S[27]	944	1938
111	S[26]	819	1938
112	S[25]	694	1938
113	S[24]	569	1938
114	S[23]	444	1938
115	S[22]	319	1938

編號	名稱	X	Y
116	S[21]	194	1938
117	S[20]	69	1938
118	S[19]	-56	1938
119	S[18]	-181	1938
120	S[17]	-306	1938
121	S[16]	-431	1938
122	S[15]	-556	1938
123	S[14]	-681	1938
124	S[13]	-806	1938
125	S[12]	-931	1938
126	S[11]	-1056	1938
127	S[10]	-1181	1938
128	S[9]	-1306	1938
129	S[8]	-1431	1938
130	S[7]	-1556	1938
131	S[6]	-1681	1938
132	S[5]	-1806	1938
133	S[4]	-1931	1938
134	S[3]	-2056	1938
135	S[2]	-2181	1938
136	S[1]	-2306	1938

PAD 腳功能描述

名稱	編號	型態	連接介面	功 能 描 述
XRESET	11	輸入	—	系統重置輸入腳（LOW 動作）
PSB	23	輸入	—	微處理器控制介面選擇： 0: 串列控制模式 1: 8-位元匯流排控制模式
RS(CS*)	17	輸入	微處理器	選擇暫存器（匯流排控制模式） 0: 指令暫存器（寫入） Busy 旗標、位址計數器（讀取） 1: 資料暫存器（寫入或讀取） 晶片選擇（串列控制模式） 1: 晶片致能 0: 晶片除能
RW(SID*)	18	輸入	微處理器	讀寫控制腳（匯流排控制模式） 0: 寫入 1: 讀出 輸入串列資料（串列控制模式）
E(SCLK*)	19	輸入	微處理器	讀/寫資料起始腳（匯流排控制模式） 輸入串列時脈（串列控制模式）
D0 to D7	24~31	輸入/輸出	微處理器	8-位元雙向資料匯流排，負責在ST7920A及微處理控制器之間做資料傳送與接收，DB7可以當作busy旗標顯示，當在串列模式中，本匯流排不作用。
CL1	12	輸出	擴充 Segment 驅動器	時脈輸出，栓鎖到擴充 Segment 驅動器的串列資料（DOUT）。
CL2	13	輸出	擴充 Segment 驅動器	時脈輸出，同步控制串列資料（DOUT）的輸出。
M	15	輸出	擴充 Segment 驅動器	訊號輸出，提供外部擴充 Segment 驅動器的LCD 波形 AC 反轉訊號。
DOUT	16	輸出	擴充 Segment 驅動器	提供外部擴充Segment驅動器的串列資料腳。
COM1 to COM33	40~72	輸出	LCD	Common訊號輸出。
SEG1 to SEG64	136~73	輸出	LCD	Segment 訊號輸出。
V0 to V4	1~3 7,8	—	—	LCD電源偏壓供應 $V_0 - V_4 = 7\text{ V}$ (最大)
V _{DD}	10,14	輸入	電源	V _{DD} : 2.7V 到 5.5V
V _{SS}	9,20	輸入	電源	V _{SS} : 0V
OSC1, OSC2	21,22	輸入/輸出	外部電阻	當要使用內部振盪時脈時，外部必須連接一個振盪電阻，當使用外部時脈輸入時，需由OSC1當輸入腳。
VOUT	33	輸出	分壓電阻	LCD 倍壓輸出腳
CAP3M CAP1P CAP1M CAP2M	34 35 36 38	輸入/輸出	升壓電容	倍壓電路接腳
XOFF	32	輸出	—	保留不用
CAP2P	37	—	—	保留不用
VXA VXB VXC	4 5 6	輸入	— — —	僅供測試使用（保留）

功能說明

系統介面

ST7920A提供兩種介面來連接微處理機：8-位元匯流排及串列匯流排介面，經由外部PSB腳來選擇介面的種類，當PSB腳接“1”時為選擇8-位元介面模式，而當接“0”時為串列介面模式。

在讀或是寫ST7920A的動作中，有兩個8-位元的暫存器將會被使用到，一個是資料暫存器（DR）另一個是指令暫存器（IR）。透過資料暫存器（DR）可以存取DDRAM/CGRAM/GDRAM以及IRAM的值，待存取目標RAM的位址，透過指令命令來選擇，每次的資料暫存器（DR）存取動作都將自動的以上回選擇的目標RAM位址當主體來作寫入或讀取。

配合RS及RW可以選擇決定控制介面的4種讀寫模式，詳見下表：

RS	RW	功 能 說 明
L	L	MPU寫指令到指令暫存器（IR）
L	H	讀出忙碌旗標（BF）及位址計數器（AC）的狀態
H	L	MPU寫入資料到資料暫存器（DR）
H	H	MPU從資料暫存器（DR）中讀出資料

忙碌旗標（BF）

當BF為“1”時，表示內部的操作正在進行中，亦即是內部處於忙碌狀態，此時並不接受新的指令動作，要輸入新的指令前，必須先讀取BF旗標，一直要到BF旗標讀取“0”時，才能接受輸入新的指令；一般而言任何的指令輸入後ST7920A內部都需要時間處置，在處置完成前並不接受下一個指令，而每一個指令的處置時間並不相同，所以要知道ST7920A內部是否已處置完成，可以接受下一指令可以由讀取BF旗標來確認。

位址計數器（AC）

位址計數器（AC）用來儲存DDRAM/CGRAM/IRAM/GDRAM之一的位址，它可藉由設定指令暫存器（IR）來改變，之後只要讀取或是寫入DDRAM/CGRAM/IRAM/GDRAM的值時，位址計數器（AC）的值就會自動加一，當RS為“0”時而RW為“1”時，位址計數器（AC）的值會被讀取到DB6～DB0中。

中文字型產生 ROM (CGROM)及半寬字型ROM (HCGROM)

ST7920A 字型產生 ROM 提供 8192 個 16 x 16 點的中文字形圖像以及 128 個 16 x 8 點的數字符號圖像，它使用兩個位元組來提供字型編碼選擇，配合 DDRAM 將要顯示的字型碼寫入到 DDRAM 上，硬體將自動的依照編碼從 CGROM 中將要顯示的字型顯示在螢幕上。

字型產生 RAM (CGRAM)

ST7920A 字型產生 RAM 提供使用者圖像定義（造字）功能，可以提供四組 16x16 點的自訂圖像空間，使用者可以將內部字型沒有提供的圖像字型自行定義到 CGRAM 中，便可和 CGRAM 中的定義一般的透過 DDRAM 顯示在螢幕中。

ICON RAM (IRAM)

ST7920A 提供 256 點的 ICON 顯示，它分別由 16 組的 IRAM 位址來組成，每一組 IRAM 位址由 16 個位元構成，每次寫入一組 IRAM 時，需先指定 IRAM 的位址，再透過連續寫入兩個位元組的資料來完成，先寫入高位元組（D15～D8）再寫入低位元組（D7～D0）。

顯示資料 RAM (DDRAM)

顯示資料 RAM 提供 64x2 個位元組的空間，最多可以控制 4 行 16 字（64 個字）的中文字型顯示，當寫入顯示資料 RAM 時，可以分別顯示 CGROM、HCGROM 與 CGRAM 的字型；ST7920A 可以顯示三種字型，分別是半寬的 HCGROM 字型、CGRAM 字型及中文 CGROM 字型，三種字型的選擇，由在 DDRAM 中寫入的編碼選擇，在 0000H~0006H 的編碼中將選擇 CGRAM 的自定字型，02H~7FH 的編碼中將選擇半寬英數字字型，至於 A1 以上的編碼將自動的結合下一個位元組，組成兩個位元組的編碼達成中文字型的編碼（A140~D75F），詳細各種字型編碼如下：

1. 顯示半寬字型：將 8 位元資料寫入 DDRAM 中，範圍為 02H~7FH 的編碼。
2. 顯示 CGRAM 字型：將 16 位元資料寫入 DDRAM 中，總共有 0000H、0002H、0004H、0006H 四種編碼。
3. 顯示中文字形：將 16 位元資料寫入 DDRAM 中，範圍為 A140H~D75FH 的編碼。

繪圖 RAM (GDRAM)

繪圖顯示 RAM 提供 64x32 個位元組的記憶空間，最多可以控制 256x64 點的二維繪圖緩衝空間，在更改繪圖 RAM 時，先連續寫入水平與垂直的座標位址，再寫入兩個 8 位元的資料到繪圖 RAM，而位址計數器（AC）會自動加一；在寫入繪圖 RAM 的期間，繪圖顯示必須關閉，整個寫入繪圖 RAM 的步驟如下：

1. 關閉繪圖顯示功能。
2. 先將水平的位元組座標（X）寫入繪圖 RAM 位址。
3. 再將垂直的座標（Y）寫入繪圖 RAM 位址。
4. 將 D15~D8 寫入到 RAM 中。
5. 將 D7~D0 寫入到 RAM 中。
6. 打開繪圖顯示功能。

繪圖顯示的記憶體對應分佈請參考 Table-8。

LCD 驅動電路

LCD 驅動電路提供 33 common 以及 64 segment 訊號線來驅動 LCD 面版，segment 資料從 CGRAM/CGROM 轉換儲存到 64 位元的 segment 串列門鎖，當 33 個 common 中的一個 common 輸出時，相對應的 segment 資料將從 64 位元的串列門鎖輸出到 segment 驅動電路。

游標/閃爍控制電路

ST7920A 提供硬體游標及閃爍控制電路，由位址計數器(address counter)的值來指定 DDRAM 中的游標或閃爍位置。

參照 Table 5 顯示 CGRAM 的位址、DDRAM 資料以及顯示圖像的關係。

DDRAM 資料 (字元代碼)				CGRAM 位址				CGRAM 資料 (高位元組)								CGRAM 資料 (低位元組)															
B15~ B4	B3	B2	B1	B0	B5	B4	B3	B2	B1	B0	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0					
0	X	00	X	00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0				
							0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
							0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0		
							0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
							0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
							0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
							0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
							1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
							1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
							1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
							1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
							1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
							1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	X	01	X	01			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		0	0	0						1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
		0	0	1						0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0		
		0	0	1						1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
		0	1	0						0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0		
		0	1	0						1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
		0	1	1						0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0		
		0	1	1						1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		1	0	0						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
		1	0	0						1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		1	0	1						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
		1	0	1						1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		1	1	0						0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		1	1	0						1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
		1	1	1						0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
		1	1	1						1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 5： DDRAM資料（字元代碼），CGRAM位址以及CGRAM資料（顯示圖像）的相互對照關係圖

附註：

1. DDRAM 資料(字元代碼) 的位元 1 到 2 和 CGRAM 位址的位元 4 到 5 同步吻合(2 位元:4 組圖像).
2. CGRAM 位址的位元 0 到 3 指定字型圖像的列位址，總共指定 16 列（4 位元），第 16 列是游標的顯示區域，游標的顯示和第 16 行的資料採用邏輯 OR 的方式產生顯示結果.
3. 顯示圖像的橫列圖素對應到 CGRAM 資料的位元 0 到 15 (位元 15 在最左邊).
4. 選擇到 CGRAM 的圖像資料，DDRAM 資料的位元 4 到 15 須設為 0，至於位元 0 及位元 3 則可為任意值。

		ICON RAM 資料															
		高位元組								低位元組							
Icon RAM 位址 (AC3~AC0)		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	0	SEG0	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15
	1	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24	SEG25	SEG26	SEG27	SEG28	SEG29	SEG30	SEG31
	2	SEG32	SEG33	SEG34	SEG35	SEG36	SEG37	SEG38	SEG39	SEG40	SEG41	SEG42	SEG43	SEG44	SEG45	SEG46	SEG47
	3	SEG48	SEG49	SEG50	SEG51	SEG52	SEG53	SEG54	SEG55	SEG56	SEG57	SEG58	SEG59	SEG60	SEG61	SEG62	SEG63
	4	SEG64	SEG65	SEG66	SEG67	SEG68	SEG69	SEG70	SEG71	SEG72	SEG73	SEG74	SEG75	SEG76	SEG77	SEG78	SEG79
	5	SEG80	SEG81	SEG82	SEG83	SEG84	SEG85	SEG86	SEG87	SEG88	SEG89	SEG90	SEG91	SEG92	SEG93	SEG94	SEG95
	6	SEG96	SEG97	SEG98	SEG99	SEG100	SEG101	SEG102	SEG103	SEG104	SEG105	SEG106	SEG107	SEG108	SEG109	SEG110	SEG111
	7	SEG112	SEG113	SEG114	SEG115	SEG116	SEG117	SEG118	SEG119	SEG120	SEG121	SEG122	SEG123	SEG124	SEG125	SEG126	SEG127
	8	SEG128	SEG129	SEG130	SEG131	SEG132	SEG133	SEG134	SEG135	SEG136	SEG137	SEG138	SEG139	SEG140	SEG141	SEG142	SEG143
	9	SEG144	SEG145	SEG146	SEG147	SEG148	SEG149	SEG150	SEG151	SEG152	SEG153	SEG154	SEG155	SEG156	SEG157	SEG158	SEG159
	A	SEG160	SEG161	SEG162	SEG163	SEG164	SEG165	SEG166	SEG167	SEG168	SEG169	SEG170	SEG171	SEG172	SEG173	SEG174	SEG175
	B	SEG176	SEG177	SEG178	SEG179	SEG180	SEG181	SEG182	SEG183	SEG184	SEG185	SEG186	SEG187	SEG188	SEG189	SEG190	SEG191
	C	SEG192	SEG193	SEG194	SEG195	SEG196	SEG197	SEG198	SEG199	SEG200	SEG201	SEG202	SEG203	SEG204	SEG205	SEG206	SEG207
	D	SEG208	SEG209	SEG210	SEG211	SEG212	SEG213	SEG214	SEG215	SEG216	SEG217	SEG218	SEG219	SEG220	SEG221	SEG222	SEG223
	E	SEG224	SEG225	SEG226	SEG227	SEG228	SEG229	SEG230	SEG231	SEG232	SEG233	SEG234	SEG235	SEG236	SEG237	SEG238	SEG239
	F	SEG240	SEG241	SEG242	SEG243	SEG244	SEG245	SEG246	SEG247	SEG248	SEG249	SEG250	SEG251	SEG252	SEG253	SEG254	SEG255

Table 6 ICON RAM的位址，資料以及Segment接腳的對應表

⌘	⌘	Ⓔ	♣	♣	♣	♣	•	◉	◉	♂	♀	♫	♫	✳	
▶	◀	↑	!!	¶	§	—	‡	↑	↓	→	←	└	↔	▲	▼
	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	:	<	=	>	?
Q	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
'	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	!	}	~	△

		GDRAM水平位址 (X)			
		0	1		15
GDRAM垂直位址 (Y)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				
	51				
	52				
	53				
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				

b15

b14

b13

.....

b0

Table 8 GDRAM座標位址與資料排列順序對照表

指令

ST7920A 提供兩套控制命令，基本指令和擴充指令如下：

指令表 1: (RE=0: 基本指令集)

指令	指令碼										說明	執行時間 (540KHZ)
	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0		
清除顯示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	將 DDRAM 填滿 "20H"，並且設定 DDRAM 的位址計數器 (AC) 到 "00H"	4.6 ms
位址歸位	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	設定 DDRAM 的位址計數器 (AC) 到 "00H"，並且將游標移到開頭原點位置；這個指令並不改變 DDRAM 的內容	4.6 ms
進入點設定	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	指定在資料的讀取與寫入時，設定游標的移動方向及指定顯示的移位	72us
顯示狀態 開/關	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	D=1: 整體顯示 ON C=1: 游標 ON B=1: 游標位置 ON	72 us
游標或顯示 移位控制	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	設定游標的移動與顯示的移位控制位元；這個指令並不改變 DDRAM 的內容	72 us
功能設定	0	0	0	0	1	DL	X	0 RE	X	X	DL=1 (必須設為 1) RE=1: 擴充指令集動作 RE=0: 基本指令集動作	72 us
設定 CGRAM 位址	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	設定 CGRAM 位址到位址計數器 (AC)	72 us
設定 DDRAM 位址	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	設定 DDRAM 位址到位址計數器 (AC)	72 us
讀取忙碌旗 標 (BF) 和 位址	0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	讀取忙碌旗標 (BF) 可以確認內部動作是否完成，同時可以讀出位址計數器 (AC) 的值	0 us
寫資料到 RAM	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	寫入資料到內部的 RAM (DDRAM/CGRAM/IRAM/GDRAM)	72 us
讀出 RAM 的值	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	從內部 RAM 讀取資料 (DDRAM/CGRAM/IRAM/GDRAM)	72 us

指令表 2: (RE=1: 擴充指令集)

指令	指令碼										說明	執行時間 (540KHZ)
	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0		
待命模式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	進入待命模式，執行任何其他指令都可終止待命模式	72 us
捲動位址或 IRAM 位址 選擇	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SR	SR=1: 允許輸入垂直捲動位址 SR=0: 允許輸入 IRAM 位址	72 us
反白選擇	0	0	0	0	0	0	0	1	R1	R0	選擇 4 行中的任一行作反白顯示，並可決定反白與否	72 us
睡眠模式	0	0	0	0	0	0	1	SL	X	X	SL=1: 脫離睡眠模式 SL=0: 進入睡眠模式	72 us
擴充 功能設定	0	0	0	0	1	1	X	1 RE	G	0	RE=1: 擴充指令集動作 RE=0: 基本指令集動作 G=1 :繪圖顯示 ON G=0 :繪圖顯示 OFF	72 us
設定 IRAM 位址 或捲動位址	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	SR=1: AC5~AC0 為垂直捲動位址 SR=0: AC3~AC0 為 ICON RAM 位址	72 us
設定繪圖 RAM 位址	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	設定 GDRAM 位址到位址計數器 (AC)	72 us

備註：

1. 當 ST7920A 在接受指令前，微處理器必須先確認 ST7920A 內部處於非忙碌狀態，即讀取 BF 旗標時 BF 需為 0，方可接受新的指令；如果在送出一個指令前並不檢查 BF 旗標，那麼在前一個指令和這個指令中間必須延遲一段較長的時間，即是等待前一個指令確實執行完成，指令執行的時間請參考指令表中的個別指令說明。
2. “RE” 為基本指令集與擴充指令集的選擇控制位元，當變更 “RE” 位元後，往後的指令集將維持在最後的狀態，除非再次變更 “RE” 位元，否則使用相同的指令集時，不需每次重設 “RE” 位元。

串列介面與串列傳輸資料

當PSB腳接低電位時，ST7920A將進入串列模式，在串列模式下將使用兩條資料傳輸線作串列資料的傳送，主控制系統將配合傳輸同步時脈線（SCLK）與接收串列資料線（SID），來達成串列傳輸的動作。


當需要同時連接數顆ST7920A晶片時，晶片選擇腳（CS）將要被配合使用，在晶片選擇腳（CS）設為高電位時，同步時脈線（SCLK）輸入的訊號才會被接收，另一方面，當晶片選擇腳（CS）設為低電位時，ST7920A的內部串列傳輸計數與串列資料將會被重置，也就是說在此狀態下，傳輸中的資料將被終止清除，並且將待傳輸的串列資料計數重設回第一位元；在一個最小的系統架構下，由一個微處理器連接控制單一個ST7920A晶片時，相關的連接介面只需要使用同步時脈線（SCLK）與接收串列資料線（SID）兩隻腳，在這個模式下晶片選擇腳（CS）將被固定接到高電位。

ST7920A的同步時脈線（SCLK）具有獨立的操作時脈，但是當有連續多個指令需要被傳送時，指令執行的時間將需要被考慮，必須確實等到前一個指令完全執行完成才能傳送下一筆資料，因為ST7920A內部並沒有傳送/接收緩衝區。

從一個完整的串列傳輸流程來看，一開始先傳輸啓始位元組，它需先接收到五個連續的“1”（同步位元字串）在啓始位元組，此時傳輸計數將被重置並且串列傳輸將被同步，再跟隨的兩個位元字串分別指定傳輸方向位元（RW）及暫存器選擇位元（RS），最後第八的位元則為“0”。


在接收到同步位元及RW和RS資料的啓始位元組後，每一個八位元的指令將被分為兩個位元組接收到：較高4位元（b7~b4）的指令資料將會被放在第一個位元組的LSB部分，而較低4位元（b3~b0）的指令資料則會被放在第二個位元組的LSB部分，至於相關的另四位元則都為0。

串列傳輸訊號請參考下圖說明：




[illegible]

8-位元介面：




8-位元介面時序圖


● MPU寫資料到ST7920A




● MPU從ST7920A讀出資料




輸入/輸出腳結構圖




Input PAD: E (No Pull-up)



Input PAD: RS, RW (with Pull-up)




Output PAD: CL1, CL2, M, D



I/O PAD: DB0 - DB7

應用參考電路圖一：


LCD ： 32 COM x 160 SEG
LCD 電壓 ： VCC



應用參考電路圖二：

LCD : 32 COM x 160 SEG

LCD 電壓：VCC x 2（使用內建兩倍壓電路）



ST7920A Big-5 中文字型碼表

A140	,	、	。	•	•	;	:	?	!	:	...	..	,	、	•
A150	.	:	:	?	!		-		-		{	~	(	)	(
A160	~	{	}	~	~	[	]	~	~	【	】	~	《	》	《
A170	》	<	>	^	^	「	」	「	」	『	』	『	』	(	)
A1A0	{	}	{	}	‘	’	“	”	”	”	”	”	#	&	*
A1B0	※	\$	〃	○	●	△	▲	◎	☆	★	◇	◆	□	■	▼
A1C0	⊕	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	#	&	+
A1D0	-	x	÷	±	√	<	>	=	≤	≥	≠	∞	≡	+	-
A1E0	<	>	=	~	∩	U	⊥	∠	∠	log	ln	§	\$	∴	∴
A1F0	♀	♂	⊕	⊙	↑	↓	←	→	↖	↗	↘	↙			/
A240	\	/	\	\$	¥	₹	¢	£	%	@	°	℃	°	°	mil
A250	mm	cm	km	KM	m	mg	kg	cc	°	尅	尅	尅	尅	尅	尅
A260	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅
A270	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅	尅
A2A0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
A2B0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	I	II	III	IV	V	VI
A2C0	VII	IX	X												
A2D0	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A2E0	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f
A2F0	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
A340	w	x	y	z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A350	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b
A360	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
A370	r	s	t	u	v	w	x	y	z	A	B	C	D	E	F
A3A0	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
A3B0	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
A3C0	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
A3D0	z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A3E0	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c
A3F0	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
A440	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸
A450	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸
A460	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸
A470	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸	力	于	寸
A4A0	仁	凶	反	心	歹	令	北	叨	弁	正	厶	立	伐	吏	囧
A4B0	什	分	壬	戈	毋	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休
A4C0	天	夫	手	比	丕	仙	仞	仞	司	央	弘	母	田	丞	休
A4D0	天	夫	手	比	丕	仙	仞	仞	司	央	弘	母	田	丞	休
A4E0	天	夫	手	比	丕	仙	仞	仞	司	央	弘	母	田	丞	休
A4F0	天	夫	手	比	丕	仙	仞	仞	司	央	弘	母	田	丞	休
A540	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A550	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A560	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A570	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A5A0	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A5B0	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A5C0	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A5D0	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A5E0	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A5F0	世	仙	匪	叻	央	弘	母	田	丞	休	世	仙	匪	叻	央
A640	共	再	冰	吐	吁	时	各	向	名	合	吃	夷	尖	屹	州
A650	同	吊	地	在	字	存	宇	守	宅	安	寺	成	次	牟	牛
A660	圳	地	在	字	存	宇	守	宅	安	寺	成	次	牟	牛	牛
A670	如	灼	式	弛	曳	有	朽	朴	朱	朵	次	牟	牛	牛	牛
A6A0	旭	曲	式	弛	曳	有	朽	朴	朱	朵	次	牟	牛	牛	牛
A6B0	旭	曲	式	弛	曳	有	朽	朴	朱	朵	次	牟	牛	牛	牛
A6C0	池	汐	式	弛	曳	有	朽	朴	朱	朵	次	牟	牛	牛	牛

A6D0	羽	老	考	而	来	耳	事	肉	肋	肌	臣	自	至	白	舌	舛
A6E0	舟	良	色	艾	虫	血	行	衣	西	阡	串	亨	位	住	舌	舛
A740	佞	伴	佛	何	估	佐	佑	伽	伺	伸	佃	佔	似	但	佻	舛
A750	作	你	伯	低	伶	余	佻	佻	佻	佻	佻	佻	兵	冶	冷	舛
A760	判	利	删	创	劫	助	努	佻	佻	佻	佻	佻	吮	吞	吾	舛
A770	吠	吧	呆	呃	吴	呈	吕	君	佻	佻	佻	佻	吮	吮	吮	舛
A7A0	均	坎	坡	坐	坏	圻	圻	圻	圻	圻	圻	圻	圻	圻	圻	舛
A7B0	妍	好	妓	妊	妥	孝	孜	孚	李	李	李	李	李	李	李	舛
A7C0	尾	岐	岑	岔	岌	巫	希	序	底	床	廷	廷	廷	廷	廷	舛
A7D0	役	忘	忌	志	忍	忧	快	忸	忸	忸	忸	忸	忸	忸	忸	舛
A7E0	抉	扭	把	扼	找	批	扳	抒	杜	杜	杜	杜	杜	杜	杜	舛
A7F0	攻	攸	早	步	每	求	沙	沁	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	舛
A840	灼	灾	炎	率	牡	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	舛
A850	灼	灾	炎	率	牡	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	舛
A860	灼	灾	炎	率	牡	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	狄	舛
A870	私	秀	秃	究	系	罕	肖	肖	肖	肖	肖	肖	肖	肖	肖	舛
A8A0	芋	见	迅	迄	巡	邑	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	舛
A8B0	辰	迂	迪	迅	迄	巡	邑	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	舛
A8C0	阨	阮	阮	阮	阮	阮	阮	阮	阮	阮	阮	阮	阮	阮	阮	舛
A8D0	佬	供	例	来	侃	佰	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	舛
A8E0	兒	兇	兩	具	卓	卑	卦	卷	卸	卸	卸	卸	卸	卸	卸	舛
A8F0	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	効	舛
A940	咖	吓	咕	咀	呻	呖	呖	呖	呖	呖	呖	呖	呖	呖	呖	舛
A950	周	昨	命	咎	固	垓	垓	垓	垓	垓	垓	垓	垓	垓	垓	舛
A960	奈	奄	奔	妾	妻	妻	妻	妻	妻	妻	妻	妻	妻	妻	妻	舛
A970	妳	姪	姪	孟	孤	季	宗	定	官	宜	宙	宙	宙	宙	宙	舛
A9A0	屆	岷	岷	岷	岷	岷	岷	岷	岷	岷	岷	岷	岷	岷	岷	舛
A9B0	庚	店	府	底	庖	延	弦	孤	弩	弩	弩	弩	弩	弩	弩	舛
A9C0	念	忿	快	征	怯	恍	怖	怪	怕	怡	性	性	性	性	性	舛
A9D0	房	戾	所	承	拉	拌	拄	抵	拂	抹	拒	拒	拒	拒	拒	舛
A9E0	拈	揅	抽	押	拐	拙	搦	拍	抵	拈	抱	抱	抱	抱	抱	舛
A9F0	拾	放	斧	於	旺	昔	易	昌	昆	昂	明	明	明	明	明	舛
AA40	昇	服	朋	杭	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	舛
AA50	枉	松	析	沁	泥	河	沽	沾	沼	波	沫	沫	沫	沫	沫	舛
AA60	注	泳	沱	泌	泥	河	沽	沾	沼	波	沫	沫	沫	沫	沫	舛
AA70	況	沮	泗	泗	決	沿	治	泡	泛	泊	沫	沫	沫	沫	沫	舛
AAA0	炕	炎	炒	炊	炙	爬	爭	爸	版	牧	物	物	物	物	物	舛
AAB0	狐	玩	玗	玗	玗	玗	玗	玗	玗	玗	玗	玗	玗	玗	玗	舛
AAC0	社	祀	祁	秉	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	舛
AAD0	肱	股	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	舛
AAE0	芹	花	芬	芥	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	舛
AAF0	返	近	佳	邵	郎	郎	郎	郎	郎	郎	郎	郎	郎	郎	郎	舛
AB40	跛	促	侶	倅	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	舛
AB50	跛	促	侶	倅	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	俊	舛
AB60	青	冠	剌	剌	剌	剌	剌	剌	剌	剌	剌	剌	剌	剌	剌	舛
AB70	厚	叛	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	舛
ABA0	哄	哄	哈	哈	哈	哈	哈	哈	哈	哈	哈	哈	哈	哈	哈	舛
ABB0	城	垮	垮	垮	垮	垮	垮	垮	垮	垮	垮	垮	垮	垮	垮	舛
ABC0	姚	姦	姦	姦	姦	姦	姦	姦	姦	姦	姦	姦	姦	姦	姦	舛
ABD0	峒	巷	帝	帥	帝	幽	帝	幽	帝	幽	帝	幽	帝	幽	帝	舛
ABE0	徇	後	徇	徇	徇	徇	徇	徇	徇	徇	徇	徇	徇	徇	徇	舛
ABF0	恫	恫	恫	恫	恫	恫	恫	恫	恫	恫	恫	恫	恫	恫	恫	舛
AC40	拯	括	括	括	括	括	括	括	括	括	括	括	括	括	括	舛
AC50	星	昨	昨	昨	昨	昨	昨	昨	昨	昨	昨	昨	昨	昨	昨	舛
AC60	柄	柑	柑	柑	柑	柑	柑	柑	柑	柑	柑	柑	柑	柑	柑	舛
AC70	殆	殆	殆	殆	殆	殆	殆	殆	殆	殆	殆	殆	殆	殆	殆	舛
ACA0	活	活	活	活	活	活	活	活	活	活	活	活	活	活	活	舛
ACB0	爲	炳	炳	炳	炳	炳	炳	炳	炳	炳	炳	炳	炳	炳	炳	舛

ACC0 珊玻玲珍珀玳甚甬畏界畎畎疫疤疥疔
ACD0 疣癸皆皇飯盈盆盂盅省眈相眉看盾盼
ACE0 眇矜砂研砌欣祓社祈祇禹科秒秋穿
ACF0 突竿竿籽紉紅紀紉胃紉紉紉紉紉
AD40 耐要端耶胖胥胥胥胥胥胥胥
AD50 致舛芋范茅苣苣苣苣苣苣苣
AD60 苣苣苣苣苣苣苣苣苣苣苣苣苣
AD70 計訂迨迨迨迨迨迨迨迨迨迨
ADA0 迭面革倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨
ADB0 降倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨
ADC0 倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨
ADD0 倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨倨
ADE0 豕凍凍凍凍凍凍凍凍凍凍凍
ADF0 唐唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱
AE40 哦啣啣啣啣啣啣啣啣啣啣
AE50 娑娘娑娑娑娑娑娑娑娑娑娑
AE60 害家害家害家害家害家害家害
AE70 峰島島島島島島島島島島島
AEA0 拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳
AEB0 扇揜揜揜揜揜揜揜揜揜揜
AEC0 挫揜揜揜揜揜揜揜揜揜揜
AED0 晁晁晁晁晁晁晁晁晁晁
AEE0 桌桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑
AEF0 氣氣氣氣氣氣氣氣氣氣氣
AF40 湮涉烏參參參參參參參參參
AF50 烈畔畔畔畔畔畔畔畔畔畔畔
AF60 畔畔畔畔畔畔畔畔畔畔畔
AF70 胞盆盆盆盆盆盆盆盆盆盆
AFA0 砥砥砥砥砥砥砥砥砥砥砥
AFB0 秣秣秣秣秣秣秣秣秣秣
AFC0 素素素素素素素素素素素
AFD0 耘耘耘耘耘耘耘耘耘耘耘
AFE0 能能能能能能能能能能能
AFF0 荆荳荳荳荳荳荳荳荳荳荳
B040 虔蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊
B050 訐訐訐訐訐訐訐訐訐訐
B060 躬軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒
B070 郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡
B0A0 陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸
B0B0 僞僞僞僞僞僞僞僞僞僞僞
B0C0 僞僞僞僞僞僞僞僞僞僞僞
B0D0 區區區區區區區區區區區
B0E0 啤啤啤啤啤啤啤啤啤啤啤
B0F0 埠埠埠埠埠埠埠埠埠埠埠
B140 娼娼娼娼娼娼娼娼娼娼
B150 屨屨屨屨屨屨屨屨屨屨
B160 常常常常常常常常常常常
B170 徙徙徙徙徙徙徙徙徙徙徙
B1A0 掠掠掠掠掠掠掠掠掠掠掠
B1B0 掠掠掠掠掠掠掠掠掠掠掠
B1C0 推推推推推推推推推推推
B1D0 教教教教教教教教教教教
B1E0 晤晤晤晤晤晤晤晤晤晤晤
B1F0 梗梗梗梗梗梗梗梗梗梗梗
B240 毫毫毫毫毫毫毫毫毫毫毫
B250 涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯
B260 深深深深深深深深深深深
B270 犁犁犁犁犁犁犁犁犁犁犁
B2A0 瓷瓷瓷瓷瓷瓷瓷瓷瓷瓷瓷

B2B0 盒盒盒盒盒盒盒盒盒盒盒
B2C0 窈窈窈窈窈窈窈窈窈窈
B2D0 紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹
B2E0 相相相相相相相相相相相
B2F0 莞莞莞莞莞莞莞莞莞莞莞
B340 莆莆莆莆莆莆莆莆莆莆莆
B350 袈袈袈袈袈袈袈袈袈袈
B360 訴訴訴訴訴訴訴訴訴訴訴
B370 逍逍逍逍逍逍逍逍逍逍逍
B3A0 部部部部部部部部部部部
B3B0 陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸
B3C0 鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
B3D0 創創創創創創創創創創創
B3E0 喪喪喪喪喪喪喪喪喪喪喪
B3F0 喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫
B440 娉娉娉娉娉娉娉娉娉娉
B450 嵐嵐嵐嵐嵐嵐嵐嵐嵐嵐嵐
B460 循循循循循循循循循循循
B470 復復復復復復復復復復復
B4A0 插插插插插插插插插插插
B4B0 敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦
B4C0 替替替替替替替替替替替
B4D0 棣棣棣棣棣棣棣棣棣棣
B4E0 毯毯毯毯毯毯毯毯毯毯毯
B4F0 湘湘湘湘湘湘湘湘湘湘湘
B540 漑漑漑漑漑漑漑漑漑漑
B550 牌牌牌牌牌牌牌牌牌牌牌
B560 琛琛琛琛琛琛琛琛琛琛琛
B570 皖皖皖皖皖皖皖皖皖皖皖
B5A0 窗窗窗窗窗窗窗窗窗窗窗
B5B0 粥粥粥粥粥粥粥粥粥粥粥
B5C0 臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺
B5D0 菩菩菩菩菩菩菩菩菩菩菩
B5E0 菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽
B5F0 蛤蛤蛤蛤蛤蛤蛤蛤蛤蛤蛤
B640 詔詔詔詔詔詔詔詔詔詔
B650 賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀
B660 貽貽貽貽貽貽貽貽貽貽
B670 酥酥酥酥酥酥酥酥酥酥酥
B6A0 問問問問問問問問問問問
B6B0 集集集集集集集集集集集
B6C0 黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃
B6D0 劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇
B6E0 嗣嗣嗣嗣嗣嗣嗣嗣嗣嗣嗣
B6F0 塔塔塔塔塔塔塔塔塔塔塔
B740 媳媳媳媳媳媳媳媳媳媳媳
B750 感感感感感感感感感感感
B760 戡戡戡戡戡戡戡戡戡戡
B770 搆搆搆搆搆搆搆搆搆搆
B7A0 楚楚楚楚楚楚楚楚楚楚楚
B7B0 楣楣楣楣楣楣楣楣楣楣楣
B7C0 滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅
B7D0 煩煩煩煩煩煩煩煩煩煩煩
B7E0 獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅
B7F0 痰痰痰痰痰痰痰痰痰痰痰
B840 睹睹睹睹睹睹睹睹睹睹睹
B850 確確確確確確確確確確確
B860 節節節節節節節節節節節
B870 署署署署署署署署署署署

B8A0 腹 腺 腦 舅 艇 蒂 葦 落 萱 葵 葦 葫 葉 葬 葛
B8B0 萼 萼 董 葩 葩 蓓 虞 虜 號 補 蛭 蛭 蜀 蛾
B8C0 蛻 蜂 蜆 該 試 荷 裔 裙 補 裡 裊 裕 哀
B8D0 規 解 託 訾 訾 詬 誇 詠 詠 詠 詠 詠 詠
B8E0 詮 詁 詁 詁 詁 詁 詁 詁 詁 詁 詁 詁
B940 辟 農 運 遊 道 遂 詔 詔 詔 詔 詔 詔
B950 遁 鄒 鄒 酬 詔 詔 詔 詔 詔 詔 詔 詔
B960 鉅 鉅 鉅 鉅 鉅 鉅 鉅 鉅 鉅 鉅 鉅 鉅
B970 雷 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電
B9A0 飽 飽 飽 飽 飽 飽 飽 飽 飽 飽 飽 飽
B9B0 僭 僭 僭 僭 僭 僭 僭 僭 僭 僭 僭 僭
B9C0 麻 嘗 嘗 嘗 嘗 嘗 嘗 嘗 嘗 嘗 嘗 嘗
B9D0 塵 塵 塵 塵 塵 塵 塵 塵 塵 塵 塵 塵
B9E0 嫩 嫵 嫵 嫵 嫵 嫵 嫵 嫵 嫵 嫵 嫵 嫵
BA40 屢 屢 屢 屢 屢 屢 屢 屢 屢 屢 屢 屢
BA50 愿 愿 愿 愿 愿 愿 愿 愿 愿 愿 愿 愿
BA60 招 招 招 招 招 招 招 招 招 招 招 招
BA70 稿 稿 稿 稿 稿 稿 稿 稿 稿 稿 稿 稿
BAA0 歉 歉 歉 歉 歉 歉 歉 歉 歉 歉 歉 歉
BAB0 滌 滌 滌 滌 滌 滌 滌 滌 滌 滌 滌 滌
BAC0 瑰 瑰 瑰 瑰 瑰 瑰 瑰 瑰 瑰 瑰 瑰 瑰
BAD0 碟 碟 碟 碟 碟 碟 碟 碟 碟 碟 碟 碟
BAE0 箋 箋 箋 箋 箋 箋 箋 箋 箋 箋 箋 箋
BAF0 綾 綾 綾 綾 綾 綾 綾 綾 綾 綾 綾 綾
BB40 罰 罰 罰 罰 罰 罰 罰 罰 罰 罰 罰 罰
BB50 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與
BB60 菟 菟 菟 菟 菟 菟 菟 菟 菟 菟 菟 菟
BB70 裴 裴 裴 裴 裴 裴 裴 裴 裴 裴 裴 裴
BBA0 說 說 說 說 說 說 說 說 說 說 說 說
BBB0 趕 趕 趕 趕 趕 趕 趕 趕 趕 趕 趕 趕
BBC0 鄙 鄙 鄙 鄙 鄙 鄙 鄙 鄙 鄙 鄙 鄙 鄙
BBD0 鉗 鉗 鉗 鉗 鉗 鉗 鉗 鉗 鉗 鉗 鉗 鉗
BBE0 韶 韶 韶 韶 韶 韶 韶 韶 韶 韶 韶 韶
BBF0 鳶 鳶 鳶 鳶 鳶 鳶 鳶 鳶 鳶 鳶 鳶 鳶
BC40 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇
BC50 嘆 嘆 嘆 嘆 嘆 嘆 嘆 嘆 嘆 嘆 嘆 嘆
BC60 嬋 嬋 嬋 嬋 嬋 嬋 嬋 嬋 嬋 嬋 嬋 嬋
BC70 廚 廚 廚 廚 廚 廚 廚 廚 廚 廚 廚 廚
BCA0 感 感 感 感 感 感 感 感 感 感 感 感
BCB0 摯 摯 摯 摯 摯 摯 摯 摯 摯 摯 摯 摯
BCC0 擻 擻 擻 擻 擻 擻 擻 擻 擻 擻 擻 擻
BCD0 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標
BCE0 潼 潼 潼 潼 潼 潼 潼 潼 潼 潼 潼 潼
BCF0 滕 滕 滕 滕 滕 滕 滕 滕 滕 滕 滕 滕
BD40 瑾 瑾 瑾 瑾 瑾 瑾 瑾 瑾 瑾 瑾 瑾 瑾
BD50 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋
BD60 窳 窳 窳 窳 窳 窳 窳 窳 窳 窳 窳 窳
BD70 緘 緘 緘 緘 緘 緘 緘 緘 緘 緘 緘 緘
BDA0 蔣 蔣 蔣 蔣 蔣 蔣 蔣 蔣 蔣 蔣 蔣 蔣
BDB0 蔑 蔑 蔑 蔑 蔑 蔑 蔑 蔑 蔑 蔑 蔑 蔑
BDC0 蝗 蝗 蝗 蝗 蝗 蝗 蝗 蝗 蝗 蝗 蝗 蝗
BDD0 請 請 請 請 請 請 請 請 請 請 請 請
BDE0 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞
BDF0 踢 踢 踢 踢 踢 踢 踢 踢 踢 踢 踢 踢
BE40 輓 輓 輓 輓 輓 輓 輓 輓 輓 輓 輓 輓
BE50 銷 銷 銷 銷 銷 銷 銷 銷 銷 銷 銷 銷
BE60 霉 霉 霉 霉 霉 霉 霉 霉 霉 霉 霉 霉

BE70 駛 駛 駛 駛 駛 駛 駛 駛 駛 駛 駛 駛
BEA0 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽
BEB0 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽 剽
BEC0 壁 壁 壁 壁 壁 壁 壁 壁 壁 壁 壁 壁
BED0 億 億 億 億 億 億 億 億 億 億 億 億
BEE0 擒 擒 擒 擒 擒 擒 擒 擒 擒 擒 擒 擒
BEF0 樹 樹 樹 樹 樹 樹 樹 樹 樹 樹 樹 樹
BF40 濃 濃 濃 濃 濃 濃 濃 濃 濃 濃 濃 濃
BF50 燕 燕 燕 燕 燕 燕 燕 燕 燕 燕 燕 燕
BF60 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡
BF70 穆 穆 穆 穆 穆 穆 穆 穆 穆 穆 穆 穆
BFA0 縑 縑 縑 縑 縑 縑 縑 縑 縑 縑 縑 縑
BFB0 膩 膩 膩 膩 膩 膩 膩 膩 膩 膩 膩 膩
BFC0 螃 螃 螃 螃 螃 螃 螃 螃 螃 螃 螃 螃
BFD0 諱 諱 諱 諱 諱 諱 諱 諱 諱 諱 諱 諱
BFE0 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴
BFF0 遲 遲 遲 遲 遲 遲 遲 遲 遲 遲 遲 遲
C040 錐 錐 錐 錐 錐 錐 錐 錐 錐 錐 錐 錐
C050 乖 乖 乖 乖 乖 乖 乖 乖 乖 乖 乖 乖
C060 餡 餡 餡 餡 餡 餡 餡 餡 餡 餡 餡 餡
C070 駕 駕 駕 駕 駕 駕 駕 駕 駕 駕 駕 駕
C0A0 噫 噫 噫 噫 噫 噫 噫 噫 噫 噫 噫 噫
C0B0 幫 幫 幫 幫 幫 幫 幫 幫 幫 幫 幫 幫
C0C0 擬 擬 擬 擬 擬 擬 擬 擬 擬 擬 擬 擬
C0D0 槩 槩 槩 槩 槩 槩 槩 槩 槩 槩 槩 槩
C0E0 濬 濬 濬 濬 濬 濬 濬 濬 濬 濬 濬 濬
C0F0 牆 牆 牆 牆 牆 牆 牆 牆 牆 牆 牆 牆
C140 瞧 瞧 瞧 瞧 瞧 瞧 瞧 瞧 瞧 瞧 瞧 瞧
C150 簌 簌 簌 簌 簌 簌 簌 簌 簌 簌 簌 簌
C160 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總
C170 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯
C1A0 薄 薄 薄 薄 薄 薄 薄 薄 薄 薄 薄 薄
C1B0 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻
C1C0 謊 謊 謊 謊 謊 謊 謊 謊 謊 謊 謊 謊
C1D0 蹈 蹈 蹈 蹈 蹈 蹈 蹈 蹈 蹈 蹈 蹈 蹈
C1E0 醜 醜 醜 醜 醜 醜 醜 醜 醜 醜 醜 醜
C1F0 閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨
C240 駿 駿 駿 駿 駿 駿 駿 駿 駿 駿 駿 駿
C250 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕
C260 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜
C270 瀆 瀆 瀆 瀆 瀆 瀆 瀆 瀆 瀆 瀆 瀆 瀆
C2A0 瘵 瘵 瘵 瘵 瘵 瘵 瘵 瘵 瘵 瘵 瘵 瘵
C2B0 箴 箴 箴 箴 箴 箴 箴 箴 箴 箴 箴 箴
C2C0 臍 臍 臍 臍 臍 臍 臍 臍 臍 臍 臍 臍
C2D0 覆 覆 覆 覆 覆 覆 覆 覆 覆 覆 覆 覆
C2E0 轉 轉 轉 轉 轉 轉 轉 轉 轉 轉 轉 轉
C2F0 銅 銅 銅 銅 銅 銅 銅 銅 銅 銅 銅 銅
C340 鞭 鞭 鞭 鞭 鞭 鞭 鞭 鞭 鞭 鞭 鞭 鞭
C350 鬆 鬆 鬆 鬆 鬆 鬆 鬆 鬆 鬆 鬆 鬆 鬆
C360 嘵 嘵 嘵 嘵 嘵 嘵 嘵 嘵 嘵 嘵 嘵 嘵
C370 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣
C3A0 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴 賴
C3B0 簸 簸 簸 簸 簸 簸 簸 簸 簸 簸 簸 簸
C3C0 藝 藝 藝 藝 藝 藝 藝 藝 藝 藝 藝 藝
C3D0 譜 譜 譜 譜 譜 譜 譜 譜 譜 譜 譜 譜
C3E0 蹴 蹴 蹴 蹴 蹴 蹴 蹴 蹴 蹴 蹴 蹴 蹴
C3F0 鏢 鏢 鏢 鏢 鏢 鏢 鏢 鏢 鏢 鏢 鏢 鏢
C440 願 願 願 願 願 願 願 願 願 願 願 願
C450 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

BAD0 盒貉阂河涸赫褐鹤贺嘿黑痕很恨哼
BAE0 亨横衡恒轰哄
BAF0 吼厚候后呼乎
BBA0 弧槐徊怀互
BBB0 话槐涣宦幻荒环
BBC0 焕涣涣宦幻荒环
BBD0 恍恍恍恍恍恍
BBE0 秒秒秒秒秒秒
BBF0 火火火火火火
BCA0 肌肌肌肌肌肌
BCB0 及及及及及及
BCC0 祭祭祭祭祭祭
BCD0 夹夹夹夹夹夹
BCE0 监监监监监监
BCF0 拣拣拣拣拣拣
BDA0 健健健健健健
BDB0 浆浆浆浆浆浆
BDC0 嚼嚼嚼嚼嚼嚼
BDD0 叫叫叫叫叫叫
BDE0 洁洁洁洁洁洁
BDF0 金金金金金金
BEA0 尽尽尽尽尽尽
BEB0 景景景景景景
BEC0 纠纠纠纠纠纠
BED0 拘拘拘拘拘拘
BEE0 距距距距距距
BEF0 攫攫攫攫攫攫
BFA0 俊俊俊俊俊俊
BFB0 堪堪堪堪堪堪
BFC0 坷坷坷坷坷坷
BFD0 啃啃啃啃啃啃
BFE0 苦苦苦苦苦苦
BFF0 筐筐筐筐筐筐
C0A0 馈馈馈馈馈馈
C0B0 腊腊腊腊腊腊
C0C0 览览览览览览
C0D0 佬佬佬佬佬佬
C0E0 类类类类类类
C0F0 鲤鲤鲤鲤鲤鲤
C1A0 痢痢痢痢痢痢
C1B0 连连连连连连
C1C0 晾晾晾晾晾晾
C1D0 列列列列列列
C1E0 拎拎拎拎拎拎
C1F0 琉琉琉琉琉琉
C2A0 隆隆隆隆隆隆
C2B0 携携携携携携
C2C0 吕吕吕吕吕吕
C2D0 漆漆漆漆漆漆
C2E0 箩箩箩箩箩箩
C2F0 吗吗吗吗吗吗
C3A0 漫漫漫漫漫漫
C3B0 冒冒冒冒冒冒
C3C0 美味美味美味
C3D0 咪咪咪咪咪咪
C3E0 绵绵绵绵绵绵
C3F0 灭灭灭灭灭灭
C4A0 摹摹摹摹摹摹
C4B0 陌陌陌陌陌陌

C4C0 睦睦睦睦睦睦
C4D0 男男男男男男
C4E0 泥泥泥泥泥泥
C4F0 酿酿酿酿酿酿
C5A0 虐虐虐虐虐虐
C5B0 虐虐虐虐虐虐
C5C0 爬爬爬爬爬爬
C5D0 判判判判判判
C5E0 培培培培培培
C5F0 硼硼硼硼硼硼
C6A0 啤啤啤啤啤啤
C6B0 瓢瓢瓢瓢瓢瓢
C6C0 评评评评评评
C6D0 菩菩菩菩菩菩
C6E0 凄凄凄凄凄凄
C6F0 起起起起起起
C7A0 前前前前前前
C7B0 抢抢抢抢抢抢
C7C0 切切切切切切
C7D0 切切切切切切
C7E0 青青青青青青
C7F0 丘丘丘丘丘丘
C8A0 取取取取取取
C8B0 劝劝劝劝劝劝
C8C0 壤壤壤壤壤壤
C8D0 刃刃刃刃刃刃
C8E0 揉揉揉揉揉揉
C8F0 瑞瑞瑞瑞瑞瑞
C9A0 伞伞伞伞伞伞
C9B0 砂砂砂砂砂砂
C9C0 衫衫衫衫衫衫
C9D0 尚尚尚尚尚尚
C9E0 舌舌舌舌舌舌
C9F0 绅绅绅绅绅绅
CAA0 省省省省省省
CAB0 拾拾拾拾拾拾
CAC0 世世世世世世
CAD0 市市市市市市
CAE0 枢枢枢枢枢枢
CAF0 署署署署署署
CBA0 怨怨怨怨怨怨
CBB0 税税税税税税
CBC0 死死死死死死
CBD0 诵诵诵诵诵诵
CBE0 肃肃肃肃肃肃
CBF0 损损损损损损
CCA0 懒懒懒懒懒懒
CCB0 贪贪贪贪贪贪
CCC0 汤汤汤汤汤汤
CCD0 缘缘缘缘缘缘
CCE0 锦锦锦锦锦锦
CCF0 甜甜甜甜甜甜
CDA0 汀汀汀汀汀汀
CDB0 桶桶桶桶桶桶
CDC0 屠屠屠屠屠屠
CDD0 托托托托托托
CDE0 袜袜袜袜袜袜
CDF0 宛宛宛宛宛宛
CEA0 巍巍巍巍巍巍

南倪娘暖叭胚棚漂瓶葡七骑钳强窈沁秋券瓢认冗蕊莎煽上蛇娠石士氏蔬曙睡丝讼诉孙摊炭滔踢田童涂拖瓦惋委

CEB0	伟	伪	尾	纬	未	蔚	味	畏	胃	喂	魏	位	渭	谓	尉	慰
CED0	卫	瘟	温	蚊	文	闻	纹	吻	稳	素	问	喻	翁	瓮	尉	蜈
CEE0	蜗	窝	我	蚊	卧	握	沃	巫	呜	钊	乌	污	诬	屋	无	芜
CEF0	梧	吾	吴	毋	武	五	梧	午	舞	伍	侮	坞	戊	雾	晤	物
CFA0	勿	务	悟	误	昔	熙	析	西	熄	砂	晰	汐	吸	锡	牺	席
CFB0	习	媳	息	希	悉	膝	夕	惜	熄	烺	溪	匣	犀	橄	暇	峡
CFC0	侠	狭	喜	铣	洗	系	隙	戏	细	瞎	虾	纤	咸	辖	衔	舷
CFD0	闲	涎	下	厦	夏	吓	掀	现	先	县	鲜	羡	宪	贤	限	线
CFE0	相	厢	弦	嫌	显	险	掀	乡	翔	祥	详	想	响	享	项	巷
CFF0	橡	像	向	象	萧	霄	削	哮	些	歇	销	消	宵	淆	晓	
D0A0		小	孝	校	肖	啸	笑	效	楔	些	歇	鞋	协	挟	携	
D0B0	邪	斜	胁	谐	写	械	卸	蟹	懈	泄	泻	谢	屑	薪	芯	锌
D0C0	欣	辛	新	忻	心	信	衅	星	腥	猩	惺	兴	刑	型	形	邢
D0D0	行	醒	幸	杏	性	姓	兄	凶	胸	匈	汹	雄	休	休	修	羞
D0E0	朽	嗅	锈	秀	袖	绣	墟	戌	需	虚	嘘	须	徐	许	蓄	酗
D0F0	叙	旭	序	畜	恤	絮	婿	绪	续	轩	喧	宣	悬	旋	玄	
D1A0		选	癣	眩	绚	靴	薛	学	穴	雪	押	勋	熏	循	旬	询
D1B0	寻	驯	巡	殉	汛	训	讯	逊	迅	压	咽	阉	烟	呀	丫	芽
D1C0	牙	蚜	崖	衙	涯	雅	哑	亚	訝	焉	奄	掩	衍	淹	盐	严
D1D0	研	蜒	岩	延	言	颜	阎	炎	沿	奄	掩	眼	秧	演	艳	堰
D1E0		厌	砚	雁	唁	彦	焰	宴	彦	验	殃	央	鸯	秧	杨	扬
D1F0	燕	痒	羊	洋	氧	氧	姚	咬	咬	药	夜	漾	腰	妖	瑶	
D2A0		摇	尧	遥	窑	姚	姚	曳	曳	夜	夜	耀	椰	噎	耶	爷
D2B0	野	冶	伊	乙	颐	夷	遗	艺	臆	疑	屹	一	姨	医	椅	蚁
D2C0	依	倚	己	意	矣	以	抑	益	易	邑	议	谊	臆	逸	肄	疫
D2D0		亦	裔	茵	殷	音	阴	应	莹	萤	营	饮	引	翼	翌	绎
D2E0		茵	英	硬	映	幽	悠	忧	幼	迂	于	欲	迎	赢	盈	
D2F0		影	永	有	余	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽
D3A0		颖	惠	友	俞	玉	浴	员	粤	岳	孕	脏	责	瞻	绽	
D3B0	影	永	有	余	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽
D3C0		颖	惠	友	俞	玉	浴	员	粤	岳	孕	脏	责	瞻	绽	
D3D0		颖	惠	友	俞	玉	浴	员	粤	岳	孕	脏	责	瞻	绽	
D3E0		颖	惠	友	俞	玉	浴	员	粤	岳	孕	脏	责	瞻	绽	
D3F0		颖	惠	友	俞	玉	浴	员	粤	岳	孕	脏	责	瞻	绽	
D4A0		颖	惠	友	俞	玉	浴	员	粤	岳	孕	脏	责	瞻	绽	
D4B0		颖	惠	友	俞	玉	浴	员	粤	岳	孕	脏	责	瞻	绽	
D4C0		颖	惠	友	俞	玉	浴	员	粤	岳	孕	脏	责	瞻	绽	
D4D0		颖	惠	友	俞	玉	浴	员	粤	岳	孕	脏	责	瞻	绽	
D4E0		颖	惠	友	俞	玉	浴									

[illegible]

[illegible]